

CCT遥控器

型号:C3

产品特点

- 2.4GHz无线传输技术, 传输速度快、稳定性好、抗干扰性强。
- 支持匹配多台设备, 可同时对多台设备进行控制
- 调整光源/灯具的CCT和亮度
- 支持MiBoxer/Mi-Light 2.4G系列控制器和灯具
- 控制距离:30米
- 磁吸安装
- 可应用于商业照明, 酒店照明, 家居照明的智能控制。




产品参数


产品名称:	CCT遥控器
型号:	C3
工作电压:	3V(AAA*2PCS)
待机功耗:	15 μ A
发射功率:	6dBm
通讯协议:	2.4GHz RF
调制方式:	GFSK
控制距离:	30米

工作温度:	-10~40°C
EMC标准 (EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
安全标准 (LVD):	EN 61347-2-11:2001+A1:2019 EN 61347-1:2015+A1:2021 EN 62493:2015+A1:2022
无线电设备 (RED):	ETSI EN 300 400 V2.2.1
认证:	CE, EMC, LVD, RED

遥控器



遥控器底座



功能说明



功能说明

调整灯具/光源的亮度

指示灯为红色



滑动至对应颜色区域改变灯光的亮度

调整灯具/光源的色温


开灯状态下再次短按1次, 指示灯变橙色
切换至色温调节模式



滑动至对应亮度区域改变灯光色温

与灯具对码/清码说明


对码说明 注意:遥控器必须与灯具对码后,才能控制灯具。



将灯具断电10秒后再开灯



灯亮3秒内短按遥控器“ON”键3次




灯光慢闪3次表示对码成功



如果灯光无闪烁,则对码失败,请重新执行上述步骤。
(注意:已经对码的灯具,无法再次对码)。


清码说明



将灯具断电10秒后再开灯



灯亮3秒内短按遥控器“ON”键5次




灯光快闪10次表示清码成功




如果灯光无闪烁,则清码失败,请重新执行上述步骤。
(注意:没有对码的灯具,不需要清码)。

安装说明



撕开底座背面的双面胶



将底座贴好,遥控器磁吸在底座上

注意事项

1. 此遥控器控制MiBoxer/Mi-Light 2.4G系列控制器; 是否兼容此遥控器, 详见产品说明书。
2. 此遥控器是精密电子产品, 请勿长期在潮湿、高温环境下使用。长期不用时, 请取出电池, 储存在干燥、无静电的环境中。
3. 遥控器请勿在大范围金属或附近有强电磁波的环境内使用, 否则会严重影响控制距离。

