

## 9W diepe ontspiegelde LED CCT-downlight

Modelnummer: FUT075

### Producteigenschap

- Diepe kunststof behuizing met de beste antireflectieprestaties, UGR≤19
- Dimbare kleurtemperatuur van 2700-6500K
- 2.4G draadloze transmissietechnologie
- soepel dimmen met 4096-niveau, minihelderheid 0,1%
- Signaal automatisch verzenden verlengt de communicatieafstand
- Heeft een DND-functie, meestal gebruikt bij stroomstoringen en bespaart energie
- Ondersteuning van TUYA SMART-app-bediening (2.4G-gateway is vereist)
- Ondersteuning van spraakbesturing van derden, zoals Alexa, Google Assistant, Yandex Alice, Tmall Genie, Baidu en Xiaomi



### Productparameter







Productnaam::	9W diepe ontspiegelde LED CCT-downlight	IP-tarief:	IP20
Modelnr.:	FUT075	Werktemperatuur:	-10~40°C
Ingangsspanning:	AC100~240V 50/60Hz	Gatgrootte:	75mm
Stroom:	9W	Dimniveau:	4096
Krachtfactor:	>0,5	Dimbereik:	0.1-100%
CRI:	>90	Dimcurve:	logaritme
Kleurtemperatuur:	2700~6500K	EMC-standaard (EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
Lichtstroom:	700LM		
Lichtopbrengst:	78 LM/W	Beveiligingsnorm (LVD):	ET IEC 60598-1:2021+A11:2022 EN 60598-2-2: 2012 EN IEC 62031:2020+A11:2021 EN 62498:2015+A1:2022
Stralingshoek:	24°	Radioapparatuur (ROOD):	ETSI EN 300 440 V2.2.1
Protocol:	2,4 GHz RF	Certificering	CE, EMC, LVD, RED
Controleafstand:	30M		

### Dimensie



## Installatietips

Lees de instructies voordat u deze installeert. Als er een technisch probleem is, kunt u contact opnemen met ons servicecentrum

<p>1</p>  <p>Schakel de netspanning uit</p>	<p>2</p>  <p>Snij het gat op de juiste maat</p>	<p>3</p>  <p>Sluit de driver aan op AC100-240V</p>
<p>4</p>  <p>Til de veer op en steek het licht in het gat</p>	<p>5</p>  <p>Schakel de netspanning in en controleer de status van het licht</p>	<p>6</p>  <p>Bedek het niet met thermisch isolatiemateriaal</p>

De lichtbron kan niet worden vervangen. Koop een nieuw licht als het licht over zijn levensduur is

## Automatisch verzenden

### signaal automatisch verzenden

Het licht ontvangt een signaal van de afstandsbediening en verzendt automatisch naar een ander licht binnen 30 meter, het kan een onbeperkte afstand verlengen



Automatisch verzenden



Licht




Afstand 30m

Licht ...

# Koppelen/ontkoppelen


**Koppeling** controller moet verbinding maken met afstandsbediening voordat u deze kunt gebruiken



schakel het licht 10 seconden uit en weer in



druk binnen 3 seconden 3 keer kort op " | " .




De koppeling is tot stand zodra het lampje 3 keer langzaam knippert



De koppeling is mislukt als het lampje niet knippert. Herhaal bovenstaande stappen (Let op: kan niet opnieuw koppelen als de koppeling op afstand al is voltooid)


## Unlink:



schakel het licht 10 seconden uit en weer in



druk 5 keer kort op " | " binnen 3 seconden



De koppeling is tot stand zodra het lampje 10 keer snel knippert



Ontkoppelen is mislukt als het lampje niet knippert. Herhaal bovenstaande stappen (Let op: ontkoppelen is niet nodig als het licht nooit gekoppeld wordt)

## Compatibele afstandsbediening (apart verkrijgbaar)



FUT094



FUT006



FUT007



FUT087/ FUT087-B



B1/ B1-B/ T1



B2/ T2



K1/ K1-B



K2/ K2-B



K3



C1



C3



Y2

