

2开PUSH无线调光面板 (2.4GHz)

型号: PUSH3-2

产品特点

- CR2032 电池供电
- 免布线, 轻松实现 PUSH 开关无线调光
- 兼容 MiBoxer / Mi-Light 2.4G 系列灯具
- 采用 2.4G RF 无线传输技术, 控制距离 30 米
- 支持 2 组独立控制, 灯具数量无限制
- 调光范围 0.1%~100%




产品参数

产品名称:	2开PUSH无线调光面板 (2.4GHz)
型号:	PUSH3-2
输入电压:	3V (CR2032*1PCS)
发射功率:	6dBm
RF:	2.4GHz
控制距离:	30m
工作温度:	-10~40°C
待机功耗:	<6μA

防水等级:	IP20
EMC 标准 (EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.1.1
安全标准 (LVD):	EN 61347-1:2015+A1: 2018 EN 61347-2-11: 2001+A1:2019
无线电设备 (RED):	ETSI EN 300 440 V2.2.1
认证:	CE, EMC, LVD, RED


调光控制

- 短按开/关灯, 长按调亮度。
- 支持 2 组独立控制, 灯具数量无限制。




安装说明

安装电池



1. 拆掉上盖



2. 安装 CR2032 电池
(需单独购买)




3. 将上盖合上

粘胶安装




1. 撕掉双面胶的隔离纸




2. 调整好位置粘贴在平整的墙面

螺丝安装




1. 拆掉上盖




2. 拧紧螺丝并盖好上盖


对码说明



1. 断电，10秒后再上电



2. 在3秒内短按“分组”键
6次。




3. 灯光慢闪 3 次，表示对码
成功。




如果灯光无慢闪，则对码失败，请重新执行上述步骤。

(注意：已对码的灯具不能再次对码)。


清码说明



1. 断电，10秒后再上电



2. 在3秒内短按“Unlink”键5次。



3. 灯光快闪 10 次，表示清码成功。



如果灯光无快闪，则清码失败，请重新执行上述步骤。

(注意：没有对码的灯具，不需要清码)。

注意事项

1. 请勿长期在潮湿、高温环境下使用。长期不用时，请取出电池，储存在干燥、无静电的环境中。
2. 请勿在大范围金属或附近有强电磁波的环境内使用，否则会严重影响控制距离。