

4组RGB+CCT遥控器

型号:C5

产品特点

- 2.4GHz无线传输技术, 传输速度快、稳定性好、抗干扰性强。
- 支持匹配多台设备, 可同时多台设备进行控制
- 模式、颜色、亮度均可依照个人喜好调整
- 可对动态模式的颜色和速度进行编辑
- 遥控器可匹配多台控制器 (控制距离30米)
- 安装简易, 磁性安装
- 随心掌控灯光的氛围感, 可应用于商业、家居等不同空间的氛围照明



产品参数


产品名称:	4组RGB+CCT遥控器
型号:	C5
工作电压:	3V(AAA*2PCS)
待机功耗:	15 μ A
发射功率:	6dBm
通讯协议:	2.4GHz RF
调制方式:	GFSK
控制距离:	30米

工作温度:	-10~40°C
EMC标准 (EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
安全标准 (LVD):	EN 61347-2-11:2001+A1: 2019 EN 61347-1: 2015+A1:2021 EN 62493:2015+A1:2022
无线电设备 (RED):	ETSI EN 300 400 V2.2.1
认证:	CE、EMC、LVD、RED

遥控器



遥控器底座



功能说明



按键说明

白光键：

切换到白光模式

动态模式键：

连续短按可循环切换动态模式

彩光圆环：



滑动至对应颜色区域改变灯光颜色。

分区开关(对码/清码)键：

可添加三组分区，一个按钮对应一组



“1” 区域开灯 (对码/清码)，“0” 区域关灯

亮度滑条：



滑动至对应亮度区域改变灯光亮度。

多功能按键:

速度-/CCT-/饱和度+



在动态模式下,降低速度

在白光模式下,降低色温

在RGB模式下,增加饱和度

多功能按键:

速度+/CCT+/饱和度-




在动态模式下,增加速度

在白光模式下,增加色温

在RGB模式下,降低饱和度

与灯具对码/清码说明


对码说明 注意:遥控器必须与灯具对码后,才能控制灯具。



1 将灯具断电10秒后再开灯



2 灯亮3秒内短按遥控器“1”键3次




3 灯光慢闪3次表示对码成功



如果灯光无闪烁,则对码失败,请重新执行上述步骤。
(注意:已经对码的灯具,无法再次对码)。


清码说明



1 将灯具断电10秒后再开灯



2 灯亮3秒内短按遥控器“1”键5次




3 灯光快闪10次表示清码成功



如果灯光无闪烁,则清码失败,请重新执行上述步骤。
(注意:没有对码的灯具,不需要清码)。

安装说明



撕开底座背面的双面胶



将底座贴好，遥控器磁吸在底座上

注意事项

1. 此遥控器是精密电子产品，请勿长期在潮湿、高温环境下使用。长期不用时，请取出电池，储存在干燥、无静电的环境中。
2. 遥控器请勿在大范围金属或附近有强电磁波的环境内使用，否则会严重影响控制距离。



中国制造